

- Controleer in uw toestel het IP adres waarop uw toestel bereikbaar is. Druk op instellingen (steeksleutel) en ga naar > telefoonstatus > IP&MAC adressen.
- Noteer het IP adres, vul dit in de adresbalk van uw internet browser in en druk op enter. Login met gebruikersnaam admin en wachtwoord 22222.
- Eenmaal ingelogd in uw Astra toestel, klikt u links in het menu op 'Expansion Module 1'
- Er zijn één of meerdere pagina's met elk een reeks 'keys' die overeenkomen met de toetsen op uw paneel. Rechts bovenaan kunt u de paginanaam invoeren.
- Onder 'Type' selecteert u de toetsfunctie BLF, speeddial of Speeddial/Xfer. BLF staat voor busylight-function en maakt het mogelijk de status van uw interne nummers te monitoren.
- Bij 'Label' vult u de (ingekorte) naam van uw collega in, bij 'Value' zijn of haar extensienummer en 'line' laat u op 1 staan. Als u de toets indrukt, belt u uw collega. U kunt uiteraard ook doorverbinden naar deze knop. Brand het lampje naast de knop, is uw collega in gesprek of gebruikt op dat moment de 'Niet storen' stand.
- Wilt u een extern nummer onder een 'snelkeuze' plaatsen, kiest u bij 'Type' Speeddial, bij 'Label' de naam van de persoon en bij 'Value', het telefoonnummer. U kunt zowel blind als met ruggespraak doorverbinden naar een speeddial knop.
- Tot slot kunt u met 'Type' Speeddial/Xfer een snelkeuze/doorverbind-knop maken. Is uw toestel niet in gebruik en drukt u de toets, dient deze als snelkeuze. Voert u een gesprek en drukt u op de betreffende Speeddial/Xfer knop dan verbindt u het gesprek direct 'blind' naar die persoon door.

Expansion Module 1

Page 1 Page 2 Page 3

List 1 Intern List 2 Intern/E1

Key	Type	Label	Value	Line	Key	Type	Label	Value	Line
1	BLF	Piet de Lange	701	1	11	BLF	Tim Weeren	712	1
2	BLF	Sascha Pauw	703	1	12	BLF	iPhone Miche	715	1
3	BLF	Linda Boomsr	704	1	13	BLF	INTERCOM	750	1
4	BLF	Ilse Paulusma	705	1	14	Speeddial	Jan GSM	061234567	1
5	BLF	Jeroen de Bot	706	1	15	Speeddial	Piet GSM	067654321	1
6	BLF	Linda Horvers	707	1	16	Speeddial	Klaas GSM	061122334	1
7	BLF	Bas Goossens	708	1	17	Speeddial	Thijs GSM	064332211	1
8	BLF	Laurens Werni	709	1	18	Speeddial	Rob GSM	068889999	1
9	BLF	Lucile de Groi	710	1	19	Speeddial/Xfer	receptie 1	781	1
10	BLF	Rob Jongbloed	711	1	20	Speeddial/Xfer	receptie 2	784	1