

U heeft de mogelijkheid Aastra toestellen door aanvullende provisioning parameters van andere instellingen te voorzien.

Download hiervoor in het ClearVox Control Panel onder Beheer -> gebruikers -> gebruikersnaam, onderaan de pagina waar u de gebruiker wijzigt, de Aastra local config. Dit bestand is een 'platte tekst' bestand in Unix bestandsformaat. U kunt het eenvoudig wijzigen met een tekst-editor die Unix regels ondersteund zoals het gratis programma [notepad++](#)

Voeg een van de onderstaande parameters toe en upload het bestand terug naar de gebruiker. De bestandsnaam is irrelevant, dus u kunt dit bestand ongeacht de bestandsnaam eventueel naar meerdere gebruikers uploaden.

Gemiste oproepen uitschakelen: (opties 0 of 1)

`missed calls indicator disabled: 1`

Wisselgesprek (meerdere inkomende lijnen) uitschakelen:

`call waiting: 0` (per lijn uitschakelen: `sip line1 call waiting: 0`)

Wisselgesprek toon uit:

`call waiting tone: 0`

Hoe lang dient de call waiting toon hoorbaar te zijn (in seconden). 0 = éénmalig.

`call waiting tone period: 30`

Inkomende oproep onderbreekt intoetsen van een nummer:

`Incoming Call Interrupts Dialing: 0`

In plaats van een extensienummer, een naam in het display plaatsen:

`sip line1 screen name: Jan Janssen`

Focus het display van de telefoon op het inkomende gesprek (standaard=0):

`switch focus to ringing line: 1`

Background image 6739i aanpassen: Plaats een afbeelding 'ergens' op een webserver en gebruik de volgende (voorbeeld) parameter:
background image: <http://www.webserver.nl/images/aastra/janssenbv/aastra6739i.png> (formaat: 640 x 480 pixels)

Background image 6867i aanpassen: Plaats een afbeelding 'ergens' op een webserver en gebruik de volgende (voorbeeld) parameter:
background image: <http://www.webserver.nl/images/aastra/janssenbv/aastra6867i.png> (formaat: 320 x 240 pixels)

Background image 6869i aanpassen: Plaats een afbeelding 'ergens' op een webserver en gebruik de volgende (voorbeeld) parameter:
background image: <http://www.webserver.nl/images/aastra/janssenbv/aastra6869i.png> (formaat: 480 x 272 pixels)

* Gebruik geen witte of hele lichte afbeeldingen in verband met het eventueel inbranden van uw LCD scherm!

De bellijst en nummerherhalingsstoets van een 6867i of 6869i als lijntoets gebruiken: * verwissel ook de knoppen van de toetsen!

Nummerherhalingsstoets:

Hardkey3 type: line

Hardkey3 line: 3

sip line3 user name: 201 (verwijs naar het extensienummer van de lijn die u wilt gebruiken)

Bellijst:

Hardkey4 type: line

Hardkey4 line: 4

sip line4 user name: 201