

### Provisioning:

Aastra telefoons beschikken na provisioning vanaf ClearVox versie 3.4.x over een ClearVox 'Opties' knop. Deze knop vervangt de functies 'DND' en 'Afwezig'. Nadat u de knop indrukt verschijnt een menu met diverse opties.

### Handmatig knoppen toevoegen:

Alhoewel het opties menu eigenlijk voorziet in alle functionaliteit, blijft het mogelijk handmatig knoppen aan te maken die direct op bepaalde functionaliteit toegrijpen.

Onderstaand een tabel met enkele mogelijkheden:

In dit voorbeeld is <http://192.168.1.100> het IP adres van de ClearVox hardware.

EXT	verwijst naar het extensienummer van de telefoon.
KEY	Is het nummer van de knop waaronder u het XML URL toevoegt
CHOICE	is de naam van de gespreksroutering waar u naar wilt verwijzen (zoals ingevuld in het ClearVox Web Interface)

### Menu Item URL

Options	<a href="http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/menu.php?ext=EXT&amp;key=KEY">http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/menu.php?ext=EXT&amp;key=KEY</a>
-- Presence	<a href="http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/presence.php?ext=EXT&amp;key=KEY">http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/presence.php?ext=EXT&amp;key=KEY</a>
-- -- Available	<a href="http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&amp;key=KEY&amp;dnd_clear=1">http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&amp;key=KEY&amp;dnd_clear=1</a>
-- -- DND	<a href="http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&amp;key=KEY&amp;type=dnd">http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&amp;key=KEY&amp;type=dnd</a>
-- -- Away	<a href="http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&amp;key=KEY&amp;type=away">http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&amp;key=KEY&amp;type=away</a>
-- Routing	<a href="http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/route.php?ext=EXT&amp;key=KEY">http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/route.php?ext=EXT&amp;key=KEY</a>
-- -- [Choice]	<a href="http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/route-set.php?ext=EXT&amp;choice=CHOICE">http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/route-set.php?ext=EXT&amp;choice=CHOICE</a>

**Noot:** Door de parameter `&blindupdate=1` aan de URL toe te voegen, vertoont het Aastra toestel op het display geen verwijzing naar de betreffende gespreksroutering. Zo is het mogelijk op uw toestel de gespreksroutering van een ander te schakelen.

### Let op:

Gebruik in de naam van de gespreksroutering geen vreemde karakters zoals: ' " & , ( ) [ ] \$ # @ !

## Toggle

Het is mogelijk de presence (beschikbaarheid) aan en uit te schakelen met dezelfde toets door de optie `&toggle=1` mee te geven in de URL. Doe dit in de Aastra Local Config file, of configureer dit via het web interface van de Aastra telefoon.

Voorbeeld:

`http://192.168.1.100/awi/xml/mitel/dnd.php?ext=EXT&key=KEY&type=dnd&toggle=1`

## Expansion Modules

Ook de uitbreidingsmodules van Aastra worden ondersteund. Momenteel is er uitsluitend ondersteuning voor de beschikbaarheid. Voor het handmatig toevoegen van een toets op het uitbreidingspaneel voegt u aan de URL toe: `'&expansion=EXPANSIONNUMBER'` `EXPANSIONNUMBER` moet overeenkomen met de module waar de toets op geprogrammeerd wordt! Configureer daarna de parameter `KEY` op de juiste waarde van de toets op het betreffende paneel.

## Aastra Keys

Omdat diverse toestellen slechts over een beperkt aantal toetsen beschikt, hebben we bepaalde functionaliteit ook naar het opties menu verplaatst.

Zo vind je onder andere de functies:

- Callers List (lijst van oproepen)
- Redial (herkieslijst)

Het Aastra toestel ververs de XML notify informatie standaard 1x per 2 uur. Wilt u deze tijd verkorten, bijvoorbeeld omdat u vaak uw gespreksrouteringen omschakelt via het ClearVox web interface, ga dan naar het webinterface van uw Aastra toestel > Action URI en kopieer de XML SIP notify URL naar het 'Poll' veld en stel de interval in op bijvoorbeeld 60 seconden.

XML SIP Notify

`http://213.206.76.130:80/awi/xml/notify.php?ext=750&options_ke`

Event	Settings
Poll	<code>http://213.206.76.130:80/awi/xml/notify.php?ext=750&amp;options_ke</code> Interval <input type="text" value="60"/>